



## Universalladegerät Battery Power+ 18-36

Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage.



### 1 Kompatibilität

- Kompatibel mit allen 18 und 36 V Kärcher Battery Power-Wechselakkus.
- Kompatibel mit allen 18 und 36 V Kärcher Battery Power+-Wechselakkus.

### 2 Leistungsstarkes Schnellladegerät

- Ermöglicht kurze Ladezeiten.

### 3 Modernes, schlankes und kompaktes Gerätedesign

- Einfache Handhabung.

### 4 Wandhalterung

- Zur sauberen Anbringung des Ladegeräts an der Wand.



## Universalladegeraet Battery Power+ 18-36

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	2.445-054.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278558653	
<b>Akkuplattform</b>	18/36-V-Akkuplattform	
<b>Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %</b>	18 V / 3,0 Ah Battery Power+-Akku: 39 min (80 %) / 60 min (100 %) 36 V / 6,0 Ah Battery Power+-Akku: 44 min (80 %) / 68 min (100 %) 36 V / 7,5 Ah Battery Power+-Akku: 58 min (80 %) / 81 min (100 %)	
<b>Ladestrom</b>	<b>A</b>	6
<b>Netzanschluss Ladegerät</b>	<b>V / Hz</b>	100 - 240 / 50 - 60
<b>Kabellänge</b>	<b>m</b>	1,2
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	1,05
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	<b>kg</b>	1,18
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	210 x 148 x 90