

## Produktinformation

# 95 12 200 SB

## Kabelschere

Mit Doppelschneide



- Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen
- Durch Aufteilung des Schneidvorgangs in Vorschnitt (Isoliermantel im vorderen Schneidenbereich) und Nachschnitt (Leiter im hinteren Schneidenbereich) können Kabel bis Ø 20 mm in Einhandbedienung geschnitten werden
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln bis Ø 20 mm (70 mm<sup>2</sup>)
- Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet
- Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
- Geringer Kraftaufwand durch günstige Übersetzungsverhältnisse und spezielle Schneidengeometrie
- Nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd

### Allgemein

Artikel-Nr.	95 12 200 SB
EAN	4003773052197
Schere	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	346 g
Abmessungen	200 x 84 x 24 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

### Technische Attribute

Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	70 mm <sup>2</sup>
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 20 mm
AWG	2 / 0

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Nachschnitt: Nachdem der Mantel des Kabels im vorderen Profil durchgeschnitten wurde, werden die Leiter im hinteren Profil durchtrennt. Vorschnitt vorn, Nachschnitt hinten - so schneidet es sich leichter.



Vorschnitt: Durch Einsatz der vorderen Schneide zum Schneiden des Isoliermantels bei größeren Kabeldurchmessern bleibt eine ergonomische Griffweite erhalten.